



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
ТЕЛЕФОН В КАЗАХСТАНЕ
+8 800 336-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 481042



Погреш

Темпер
эксплу

Влажно

Питани

Размер

Вес

НАЗНАЧЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ DT-9902

Указатель напряжения **DT-9902** – электрический тестер стержневого типа. Автоматически включается при поднесении щупа к проверяемой электрической цепи.

ОСОБЕННОСТИ УКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ DT-9902

- Входное сопротивление 1 МОм;
- Автоматический выбор переменного тока, постоянного тока, или прозвонка;
- Автоматическое включение и выключение;
- Бесконтактное обнаружение напряжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКАЗАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ DT-9902

Параметр	Значение
Звуковой сигнал	да
Диапазоны постоянного напряжения	6, 12, 24, 36, 48, 110, 220 В
Диапазоны переменного напряжения	12, 24, 48, 110, 230, 400, 690 В
Проверка целостности цепи	да
Щуп	встроенный + выносной
Индикация	светодиодная, звуковая
Точность	$\pm 1,5\% \pm 2$ (VDC), $\pm 3,0\% \pm 3$ (VAC)
Температура эксплуатации	0...50 °С
Влажность при эксплуатации	<90 %
Элемент питания	2x1,5 В АА
Габаритные размеры	135x51,5x38,5 мм
Вес	182 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-9902

№	Наименование	Количество
1	Указатель напряжения DT-9902	1