



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-83 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18: +7 (495) 258-80-83 E-MAIL: AKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: Мастер-4000



Частотный диапазон
от _____

Частотный диапазон
до _____

Тип _____

Интерфейс _____

Погрешность _____

Память _____

Описание ПрофКиП Мастер-4000

- Частотный диапазон: 5 МГц ... 4 ГГц
- Максимальный входной уровень: +25 дБм
- Тестирование: кабелей, антенн, измерение мощности (опция), KСВ, DTF, потеря в кабеле
- До 2001 точки на кривую
- Скорость измерения: до 1 мс на точку
- Погрешность установки частоты: $\pm 3 \cdot 10^{-6}$
- Внутренняя память: 512 МБ
- Интерфейсы: USB, LAN
- Высококонтрастный TFT дисплей с диагональю 17,8 мм
- Батарея: Li-Ion (до 4 часов работы)
- Габаритные размеры, вес: 260x193x67 мм, 2,3 кг

Характеристики ПрофКиП Мастер-4000

Параметр	Значение
Частотный диапазон	5 МГц ... 4 ГГц
Максимальный входной уровень	+25 дБм
Тестирование	кабелей, антенн, измерение мощности (опция), KСВ, DTF, потеря в кабеле
Количество точек на кривую	до 2001
Скорость измерения	до 1 мс на точку
Погрешность установки частоты	$\pm 3 \cdot 10^{-6}$
Внутренняя память	512 МБ
Интерфейсы	USB, LAN
Дисплей	Высококонтрастный TFT дисплей с диагональю 17,8 мм
Батарея	Li-Ion (до 4 часов работы)
Габаритные размеры	260x193x67 мм
Вес	2,3 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83