



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 709-10-10  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 709-10-10  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: 125080, Москва, ул. Мясницкая, д. 10  
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: ПЗ-33М



Ча  
от  
Ча  
до  
Ра  
То  
Вр  
из  
Ти  
сел

## Описание ПрофКиП ПЗ-33М

### НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОФКИП ПЗ-33М

Измеритель электромагнитного поля ПрофКиП ПЗ-33М является устройством для измерения характеристик электромагнитных волн. ПрофКиП ПЗ-33М представляет из себя полноценный радиометр, который позволяет измерять так называемую электромагнитную радиацию. Измеритель электромагнитных полей может классифицировать электромагнитные волны по частоте, от низкой частоты до высокой. Фактически, EMF-тестер может с одинаковым успехом измерить радиоволну, микроволну, инфракрасное, видимое и ультрафиолетовое излучение, X-лучи и Гамма-лучи. Измеритель ПрофКиП ПЗ-33М, являясь профессиональным прибором, используется в широкопрофильной области.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОФКИП ПЗ-33М

- ЖК-дисплей с 4-разрядным цифровым индикатором
- Единицы измерения: микротесла (мкТ, мкТл), миллигаусс (мГс)
- Индикатор заряда элементов питания

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОФКИП ПЗ-33М

Параметры	Значения	
Диапазон измерения	0 мГс ... 2000 мГс	
	0 мкТ ... 200 мкТ	
Разрешение	0.1 мкТ	
Точность	±5%	
Частотный диапазон	30 Гц ... 300 Гц	
Время измерения	0.5 с	
Тип сенсора	одноосевой	
Функции	удержание данных (HOLD)	да
	индикация заряда батареи	да

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОФКИП ПЗ-33М

- Питание: 3x1.5 В батареи типа AAA
- Габаритные размеры: 145x70x28 мм
- Вес: 0.15 кг

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОФКИП ПЗ-33М

Наименование	Количество
Измеритель электромагнитного поля ПрофКиП ПЗ-33М	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## Характеристики ПрофКиП ПЗ-33М

Параметры	Значения
Диапазон измерения	0 мГс ... 2000 мГс
	0 мкТ ... 200 мкТ
Разрешение	0.1 мкТ
Точность	±5%

Параметры		Значения
Частотный диапазон		30 Гц ... 300 Гц
Время измерения		0.5 с
Тип сенсора		одноосевой
Функции	удержание данных (HOLD)	да
	индикация заряда батареи	да

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОФИП ПЗ-3ЗМ

- Питание: 3x1.5 В батареи типа ААА
- Габаритные размеры: 145x70x28 мм
- Вес: 0.15 кг

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**