



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Течеискатель

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 00-00000090



На
пи
Ра
Ве
Тел
экс
Ре
ра
Тил
об

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ АТ-207

Комплект акустического портативного течеискателя **Успех АТ-207** предназначен для обнаружения мест разгерметизации подземных трубопроводов систем тепло-, водоснабжения находящихся на глубине до 3 м в канальной и бесканальной прокладке. Поиск мест повреждения производится акустическим методом

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМНИКА АП-010М

- Аналоговый трассопоисковый приемник.
- Стрелочный индикатор уровня сигнала.
- Широкий набор рабочих частот (50 / 100 / 512 / 1024 / 8928 Гц, режим "Широкая Полоса"), частотные фильтры.
- Морозостойчивый, работа при температурах до -30°C.
- Возможность дополнительно подключить акустический датчик (функция течеискателя / дефектоискателя)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ АТ-207

- Температура окружающего воздуха, °C: -30...+50;
- Относительная влажность, %: до 98% при температуре +20°C;
- Атмосферное давление, кПа: 86...106.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ АТ-207

- ЖКХ.
- Теплосети.
- Водоканал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСПЕХ АТ-207

Параметр	Значение
Девять режимов работы на 26 частотных диапазонах, Гц	50, 100, 512, 1024, 8928, «ШП», «ФНЧ» (10 диап), «ПФ» (10 диап), «КП».
Общий коэффициент усиления по звуковому тракту, дБ	35
Напряжение питания, В, тип элементов питания	9+1 _{-2,5} 6 x 1,5 В (батареи типа "С")
Мощность, подводимая к головным телефонам, мВт	100
Потребляемая мощность, не более, Вт	0,9
Габаритные размеры прибора, не более, мм	250x90x147
Масса, не более, кг	1,5

АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК "АД-240"

Параметр	Значение
Габаритные размеры прибора, не более, мм	60x130
Масса, не более, кг	0,95

КОМПЛЕКТАЦИЯ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ УСПЕХ АТ-207

№	Наименование	Количество
1	Трассопоисковый приемник АП-010М	1 шт.
2	Комплект акустического датчика АД-240	1 шт.
3	Головные телефоны	1 шт.
4	Сумка для комплекта (чехол 53222)	1 шт.
5	Сумка для приемника (чехол 53108)	1 шт.
6	Сумка для батарейного отсека (чехол 53113)	1 шт.
7	Батарейки для приемника	6 шт.
8	Руководство по эксплуатации	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83