



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8(495)258-80-83 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8(800)100-70-70 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ ул. Глинка, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: АКИП-1159/1-80-15



Тип преобразования _____
Напряжение _____
Ток _____
Режим стабилизации тока и напряжения _____
Подключение к ПК _____

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА АКИП-1159/1-80-15:

- Импульсные источники питания: $U_{\text{вых}} = 80\text{В}$;
- Диапазон тока: до 15 А;
- Максимальная мощность: до 360 Вт;
- Количество каналов: 1;
- Режимы стабилизации тока и напряжения (CC/ CV);
- Максимальное разрешение 1 мВ, 1 мА;
- Регулируемая скорость нарастания / спада напряжения;
- Нагрузочный резистор на выходе источника с функцией отключения;
- Работа с удаленной нагрузкой (4-х пр. подключение);
- Возможность монтажа в стойку 19";
- Внутренняя память 50 шагов;
- Интерфейсы: USB, LAN, Аналоговый, Опция - GPIB;
- Встроенный WEB браузер;
- ЖК-дисплей (6 см), угол обзора 170 градусов;
- Возможность параллельного (до 3-х) и последовательного (2 шт) соединения источников.

Характеристики АКИП-1159/1-80-15

Максимальное напряжение 1 канал	80 В
Максимальный ток 1 канал	15 А
Максимальная мощность	360 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	USB, LAN, Аналоговый, Опция - GPIB
19" форм фактор	Да
Особенности	WEB интерфейс, дискретность установки 1 мВ/ 1 мА.

Комплектация АКИП-1159/1-80-15

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания постоянного тока АКИП-1159/1-80-15	1
2.	Кабель USB	1
3.	Стандартный кабель питания	1