



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**Измеритель электрической мощности 8015 PM**  
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37 ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ 8015 PM:

- Одновременная индикация измеряемой мощности, тока и напряжения, частоты, коэффициента мощности;
- Измеряемая мощность до 3750 Вт;
- Погрешность измерений 1%;
- Определение стоимости эксплуатации бытовой техники;
- Расчет электрических расходов за период (кВт/ч): день, неделя, месяц или год;
- Расчет выделения парниковых газов (кг);
- Регистратор 2000 измерений во внутреннюю память;
- Интерфейс оптический USB для передачи данных в реальном времени.

## Характеристики SEW 8015 PM

Параметр	PM-10	PM-15	8015 PM
Измерения			
Напряжение (AC)	переменное: 100 – 240 В		
Ток (AC)	10 А	15 А	15 А
Мощность	0 – 2500 Вт	0 – 3750 Вт	0 – 3750 Вт
Разрешение	0,1 В, 0,01 А, 0,01 Вт		
Коэффициент мощности	0,001 - 1		
Частота	45 – 65 Гц		
Погрешность измерений	± 1%		
Расчеты			
Стоимость	0 – 9999999 (у.е. - в соответствии с действ. тарифами)		
Электроэнергия	0 – 99999 кВт/ч		
Парниковый газ	0 - 999999 кг (расчетное значение)		
Регистрация			
Длительность	Часы (1,8,12,24), дни (2,5,7,14,28)		
Максимальное время измерений	99:23:59:59 (день:час:минута:секунда)		
Регистратор (8015 PM)	Внутренняя память на 2000 измерений, передача данных на ПК в реальном времени по интерфейсу USB.		
Общие данные			
Защитный предохранитель	10 А / 250 В	15 А / 250 В	15 А / 250 В
Габаритные размеры	135x80x35 мм		
Масса	200 г		

## Комплектация SEW 8015 PM

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель электрической мощности 8015 PM	1
2.	Оптический USB кабель для передачи данных на ПК	1

