



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 330 20 00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПЛОЩАДЬ ПЛОТНИКОВА, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000014697



Pa
Be

НАЗНАЧЕНИЕ ЗОНДА С КАМЕРОЙ 30 МЕТРОВ ДЛЯ МЕГЕОН 33800

Зонд видеоскопа **МЕГЕОН 33800** предназначен для визуального осмотра и проверки труднодоступных мест, скрытых полостей, канализации, вентиляционных шахт и других объектов без повреждения их. Зонд представляет собой маслобензостойкий проводник из жёсткого композитного материала с нанесённой на оболочку разметкой. Один конец зонда соединяется с приборами вывода изображения, а на другой конец устанавливается мини видеокамера на гибкой пружинной стойке. Камера защищена от воздействия пыли и влаги по IP67. Компактные размеры позволяют использовать её в трубах малого диаметра от 23 мм; Оснащённость камеры яркой светодиодной подсветкой даёт возможность выводить цветное изображение на экран монитора независимо от освещённости. Для удобства переноски и хранения зонд смотан в катушку, габаритные размеры которой не превышают 330x330x115 мм. Катушка зонда защищена от коррозии и имеет удобную рукоятку для переноски.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА С КАМЕРОЙ 30 МЕТРОВ ДЛЯ МЕГЕОН 33800

- Пылевлагозащищённое исполнение;
- Устойчивость к износу и воздействию нефтепродуктов;
- Разметка метража на оболочке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА С КАМЕРОЙ 30 МЕТРОВ ДЛЯ МЕГЕОН 33800

| Параметр | Значение |
|------------------------------|----------------|
| Длина зонда | 30 м |
| Диаметр зонда | 4,8 мм |
| Разрешение камеры | 720x288 точек |
| Диаметр камеры | 22,8 мм |
| Угол обзора камеры | 110° |
| Степень защиты | IP67 |
| Кол-во светодиодов подсветки | 12 шт. |
| Изображение камеры | Цветное |
| Габаритные размеры в катушке | 330x330x115 мм |
| Масса | 2,6 кг |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗОНД С КАМЕРОЙ 30 МЕТРОВ ДЛЯ МЕГЕОН 33800

| № | Наименование | Количество |
|---|--------------------------------|------------|
| 1 | Зонд к видеоскопу МЕГЕОН 33800 | 1 |
| 2 | Блок коммутации | 1 |