



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 100-70-70  
**ия-АКИП-1156АЕ-80-180**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



## Описание АКИП-1156АЕ-80-180

## Характеристики АКИП-1156АЕ-80-180

Тип прибора	источник питания постоянного тока
Максимальное напряжение 1 канал	80 В
Максимальный ток 1 канал	180 А
Максимальная мощность	5000 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	LAN, опция - RS-422/RS-485 + USB, опция GPIB, опция - аналоговый
19" форм фактор	да
Особенности	Источник питания без экрана, только дистанционное управление. Возможность использования в автоматических системах тестирования (ATE). Активный корректор коэффициента мощности, PF > 0,95. Параллельное объединение источников (до 10) в режиме ведущий/ ведомый. 16 бит ЦАП для настроек, и 24 бит АЦП для измерений выходных параметров. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Создание последовательностей через программное обеспечение (500 шагов, 16 профилей). Питание от 3-х фазной сети.
Масса (кг)	27,5

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**