



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 800-010-3737  
**ия. АКИП-1156-1000-30**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



## Описание АКИП-1156-1000-30

## Характеристики АКИП-1156-1000-30

Тип прибора	источник питания постоянного тока
Максимальное напряжение 1 канал	1000 В
Максимальный ток 1 канал	30 А
Максимальная мощность	10000 Вт
Тип преобразования	Импульсный
Возможность программирования	Да
ДУ (интерфейс)	LAN, опция - RS-422/RS-485 + USB, опция GPIB, опция - аналоговый
19" форм фактор	да
Особенности	Активный корректор коэффициента мощности, PF > 0,95. Параллельное объединение источников (до 10) в режиме ведущий/ ведомый. Регулировка внутреннего сопротивления. 16 бит ЦАП для настроек, и 24 бит АЦП для измерений выходных параметров. Дисплей с 5 разрядным индикатором напряжения и тока, разрешение 1 мВ / 1 мА. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Создание последовательностей через программное обеспечение (500 шагов, 16 профилей). Сенсорный экран, диагональ 12,7 см, разрешение 800x480. Питание от 3-х фазной сети.
Масса (кг)	34,8

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**