



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 200 7000  
**ия. АКИП-1156Е-1500-30**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



## Описание АКИП-1156Е-1500-30

## Характеристики АКИП-1156Е-1500-30

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Тип прибора                     | источник питания постоянного тока   |
| Максимальное напряжение 1 канал | 1500 В  |
| Максимальный ток 1 канал        | 30 А  |
| Максимальная мощность           | 15000 Вт  |
| Тип преобразования              | Импульсный  |
| Возможность программирования    | Да  |
| ДУ (интерфейс)                  | LAN, опция - RS-422/RS-485 + USB, опция GPIB, опция - аналоговый  |
| 19" форм фактор                 | да  |
| Особенности                     | Активный корректор коэффициента мощности, PF > 0,95. Параллельное объединение источников (до 10) в режиме ведущий/ ведомый. 16 бит ЦАП для настроек, и 24 бит АЦП для измерений выходных параметров. Дисплей с 5 разрядным индикатором напряжения и тока, разрешение 1 мВ / 1 мА. Подключение удаленной нагрузки по 4-х проводной схеме. Создание последовательностей через программное обеспечение (500 шагов, 16 профилей). Сенсорный экран, диагональ 12,7 см, разрешение 800x480. Питание от 3-х фазной сети. |
| Масса (кг)                      | 43,6  |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**