



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
АКИП-3501/2

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ко
ка

Ча
ОТ

Ча
ДС

На
пи

Вь
им

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА ШУМА АКИП-3501/2:

- Диапазон частот шумового сигнала: до 1,5 ГГц
- Источник-имитатор аналогового шума
- Макс. выходной уровень: - 2,0 дБм
- Минимальный шаг регулировки амплитуды 1 дБ
- Широкая область применения (ВЧ-тестирование, отладка распределенных систем связи)
- Простота и удобство в эксплуатации
- Малогабаритный

Характеристики АКИП-3501/2

Количество каналов	1
Частотный диапазон ОТ	800 МГц
Частотный диапазон ДО	1500 МГц
Выходной уровень (минимум)	-33 дБм
Выходной уровень (максимум)	-3 дБм
Выходной импеданс (Ом)	50
Экран (см, разрешение)	да
Особенности	Генератор формирует гауссов белый шум. Максимальная выходная мощность ?-3,0 дБм. Широкая область применения (ВЧ-тестирование, отладка распределенных систем связи).

Комплектация АКИП-3501/2

№	Наименование	Количество
1.	Генератор шума АКИП-3501/2	1
2.	Изм. кабель BNC	1
3.	Кабель питания	1
4.	CD-диск	1