Описание АКИП Шасси 3302F

Шасси для установки одного модуля АКИП, ЖК-экран + кнопки управления, макс. мощность до 300 Вт, 150 ячеек памяти (запись/вызов профиля), масса 5 кг (опционально: RS-232, GPIB, USB, LAN).

Характеристики АКИП Шасси 3302F

Количество устанавливаемых модулей	1
Совместимость	АКИП-1301, АКИП-1302, АКИП-1303, АКИП-1304, АКИП-1305, АКИП-1323, АКИП-1324, АКИП-1325
Интерфейс	RS-232 (опция), GPIB (опция), USB (опция), LAN (опция) - 1 слот для установки
Масса (кг)	5

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование