



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 258-80-83
бник RGK PP-100

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 754712



Описание Пассивный пробник RGK PP-100

ПАССИВНЫЙ ПРОБНИК RGK PP-100 (100 МГц)

- Ослабление - 1:1, 1:10
- Входное сопротивление - 1 МОм, 10 МОм
- Входная емкость - 1X:85 пФ-115 пФ, 10X:14.5 пФ-17.5 пФ
- Пропускная способность - 1X:6 МГц, 10X:100 МГц

Характеристики Пассивный пробник RGK PP-100

	RGK PP-100
Ослабление	1:1 1:10
Входное сопротивление	1 МОм 10 МОм
Входная емкость	1X:85 пФ-115 пФ 10X:14.5 пФ-17.5 пФ
Пропускная способность	1X:6 МГц 10X:100 МГц
Диапазон компенсации	10X:5 пФ-30 пФ
Максимальное рабочее входное напряжение	1X:≤200Впик 10X:≤600Впик
Безопасность	CAT II 1X:150 В, 10X:300 В
Температура	-10 °C — +50 °C
Относительная влажность	≤85%
Длина	130 см
Вес	55 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83