



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**8 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



## Описание АК ИП-2701/4

## Характеристики АК ИП-2701/4

Число каналов	1
Виды измерений	DCI
Базовая погрешность DCI (%)	0,05
Постоянный ток	1 фА ... 20 мА
Разрешение (DC)	1 фА
Разрядность индикатора	6,5
Особенности	Графический ЖК-дисплей, построение графиков, гистограмм.
Интерфейс	USB, LAN, GPIB, RS-232

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**