



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 7 (495) 200-7387
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 200 7387
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
Улицы Пресненского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание ПрофКиП Е6-36/1А мегаомметр (250 В ... 1000 В)

Назначение мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1А

Мегаомметр ПрофКиП Е6-36/1А измеряет сопротивление изоляции в диапазоне от 1 кОм до 2000 МОм. Измеритель сопротивления изоляции позволяет производить измерение напряжением от 250 В до 1000 В, которое разбито на 3 фиксированных режима. Помимо сопротивления, прибор позволяет измерять напряжение электрической цепи до 600В. Тестер изоляции ПрофКиП Е6-36/1А при измерении выводит показания на ЖК-дисплей, оснащенный подсветкой.

Особенности и преимущества мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1А

- Номинальное напряжение: 250 В ... 1000 В
- Диапазон измерения: 1 кОм ... 2 ГОм
- Три поддиапазона измерения
- Точность: $\pm 3\%$... $\pm 10\%$ ± 5 знач
- Измерение переменного напряжения: до 600 В 50 Гц/ 60 Гц

Основные технические характеристики мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1А

| Параметры | Значения |
|--|--|
| Номинальное напряжение | 250 В, 500 В, 1000 В |
| Напряжение холостого хода | 90% ... 110% от номинального напряжения |
| Диапазон измерения | 1 кОм ... 200 МОм (250 В) 200 Ом ... 1 ГОм (500 В) 1 ГОм ... 2 ГОм (1000 В) |
| Точность измерения | $\pm 3\%$ ± 5 знач (250 В) $\pm 5\%$ ± 5 знач (500 В) $\pm 10\%$ ± 5 знач (1000 В) |
| Диапазон измерения переменного напряжения | до 600 В |
| Точность измерения переменного напряжения | $\pm 2\%$ ± 15 знач |
| Частота измеряемого переменного напряжения | 50 Гц/ 60 Гц |

Общие данные мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1А

- ЖК-дисплей с подсветкой
- Температура эксплуатации: 0°C ... 40°C
- Температура хранения: -10°C ... 50°C
- Питание: 6xAA батарей
- Габаритные размеры: 122x66x173 мм
- Вес: 0.41 кг

Комплект поставки мегаомметра ПрофКиП Е6-36/1А

| Наименование | Количество |
|---|------------|
| Мегаомметр ПрофКиП Е6-36/1А | 1 шт. |
| Комплект измерительных проводов (красный, черный, серый) | 1 шт. |
| Комплект зажимов типа «Крокодил» (красный, черный, серый) | 1 шт. |
| Жесткий кейс для переноски | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

