



Описание ПрофКиП Б5-9М источник питания

- Количество каналов: 1
- Выходное напряжение: 15 B
- Выходной ток: 0 А ... 1 А
- Разрешение в диапазоне 0 A ... 20 мА: 100 мкА
- Разрешение в диапазоне 0 м м. .. 20 м/л. 10 м/л.
 Разрешение в диапазоне 20 м м. .. 20 м/л. 1 м м.
 Разрешение в диапазоне 200 м м. .. 1 м. 1 м м.
 Регулирование нагрузки: 1%
 Регулирование линии: 1%

- 3-х разрядный LEDдисплей
- Питание: 100 В ... 127 В ±10% 60 Гц, 220 В ... 240 В ±10%, 50 Гц Габаритные размеры, вес: 108х154х240 мм, 2 кг

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83