



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## мультиметр цифровой HIOKI DT4254



Вла

Час  
та:

Наг  
та:

Наг  
та:

Дис

Ни  
дие

Ве  
дие

Раз

Вес

Цифровой мультиметр портативный HIOKI DT4254 для профессиональных измерений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Двухстрочный дисплей
- Графическая шкала диапазона
- Точность измерений напряжения DC:  $\pm 0,3\%$
- Фильтр с частотами среза 100/500 Гц для подавления высших гармоник
- Расширенная область частот вольтметра AC от 40 Гц до 1 кГц
- Измерение силы тока AC до 1000 А внешними токовыми клещами (только DT4256)
- Средние квадратические значения измерений - (True RMS)
- USB адаптер для связи с ПК (опция)
- Условия эксплуатации от  $-25$  до  $+60$  °C
- Устойчивые к падению с высоты 1 метр

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Вольтметр DC	600,0 мВ, (6,000; 60,00; 600,0; 1700) В
	$\pm(0,3\% U_x + 3 \text{ е.м.р.})$
Вольтметр AC	(6,000; 60,00; 600,0; 1000) В, $\pm(0,9\% U_x + 3 \text{ е.м.р.})$ , 40...500 Гц (40 Гц...1 кГц)
Амперметр DC	нет
Амперметр AC	нет
Амперметр AC с токовыми клещами	нет
Индикатор напряжения	да
Омметр	нет
Измеритель ёмкости	нет
Частотомер	(99,99; 999,9) Гц, (9,999; 99,99) кГц, $\pm(0,1\% F_x + 1 \text{ е.м.р.})$
Термометр	нет
Прозвон цепи	нет
Тест диодов	нет
Другие функции	фильтр НЧ 100/500 Гц, удержание значений, макс/мин/сред., относительные измерения, автовыключение, опция: USB
Дисплей	4-значный ЖК-дисплей, основное и дополнительное цифровой табло, графическая шкала диапазона, макс. число 6000
Частота обновления	5 Гц (измерение емкости от 0,05 до 5 Гц, частоты от 1 до 2 Гц)
Электропитание	четыре щелочные батареи LR03 (AAA) на 130 часов работы
Рабочие условия эксплуатации	от $-25$ до $+65$ °C, влажность не более 80 %
Габаритные размеры	174 × 84 × 52 мм
Масса	0,39 кг

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мультиметр
- Тестовые провода
- Руководство по эксплуатации
- Защитный чехол
- Батареи питания

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**