



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8-800-350-3500
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПУШКИНСКАЯ ГОС. УЛИЦА, Д. 10
ОБЛАСТНОЙ ОФИС В КАЗАХСТАНЕ: АЛМАТЫ, П. ГИЛЯРОВСКОГО, Д. 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Юннал АК ИП-1392-80-60-600



Описание АК ИП-1392-80-60-600

Характеристики АК ИП-1392-80-60-600

Максимальная мощность	600 Вт
Кол-во каналов	1
Максимальное напряжение	80 В
Максимальный ток	60 А на канал
Тип нагрузки	Постоянного тока
Режимы работы	CC, CV, CR, CP, CP+CC, CV+CR, CR+CC, CP+CC
Динамический режим	Да
Форм фактор	Моноблок
Особенности	Тестирование батарей питания, эмуляция светодиода, поддержка протокола Modbus-RTU
ДУ (Интерфейс)	RS-232, LAN
19" форм фактор	Нет

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83