



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
MAR 100-3D
(495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

M/



Описание Seba spektrum MAR 100-3D

MAR 100-3D Маркер для маркировки и локализации подземных коммуникаций

Запатентованная конструкция маркера представляет собой три взаимоперпендикулярных колебательных контура, благодаря чему возникает единое шарообразное электромагнитное поле. Благодаря этому положение MAR 100-3D в грунте может быть произвольным, что дает преимущество по сравнению с зависимыми от положения маркерами.

Технические данные

Диаметр участка

поиска 1,5 м

Макс. глубина залегания 1,8 м

Диапазон температур -30°C до + 50°C

Срок службы 50 лет

Габариты Ø 13,8 см

Вес 0,172 кг /

Вес при транспорти- 3,5 кг (коробка по 18 шт.)

ровке

Область применения:

Seba маркер MAR 100-3D можно получить в разных вариантах для различных подземных коммуникаций.

Цвет

Частота

Кабельн. TV * Оранж./черн. 77 кГц

Телеф.сети Канады Оранж. 77 кГц

Газ Желт. 83 кГц

Связь Оранж. 101,4 кГц

Канализация Зелен. 121,6 кГц

Вода Синий 145,7 кГц

Энергетика Америка * Красн. 169,8 кГц

Энергетика Европа /

Азия

Красн./синий 134,0 кГц