



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (Питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 74223401



По
на

По
то

На

То

Ко
на

Ре
на

За
КЗ

Пу
на

Пи

Описание Aktakom APS-2234

Недорогой аналоговый источник питания с цифровой индикацией APS-2234 предназначен для проведения работ в процессе наладки, ремонта и лабораторных исследований. Источник питания выдает плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и стабилизированный ток. Четыре 3-х-разрядных LED дисплея. Защита от короткого замыкания. Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики Aktakom APS-2234

Параметр	Значение
Количество каналов	2
Выходное напряжение	0...30 В x 2
Выходной ток	0...3 А x 2
Разрешение установки выходного напряжения	0,1 В
Разрешение установки выходного тока	0,01 А
Погрешность установки выходного напряжения	1%Uуст+2 емр
Погрешность установки выходного тока	2% Iуст + 2 емр
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	Не более 10 мВ
Защита от короткого замыкания, от перегрузки по току и от переплюсовки	Есть
Режим стабилизации тока и напряжения	Есть
Дисплей	Четыре 3-х-разрядных LED дисплея
Питание	220±22 В
Габаритные размеры	385x268x164 мм
Масса	9 кг

Комплектация Aktakom APS-2234

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-2234	1
2.	Кабель питания	1
3.	Руководство по эксплуатации	1

