



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43116100



На
То
Ко
ка
За
КЗ
Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА ATH-1161:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ATH-1161, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Импульсный источник постоянного тока ATH-1161: 0 ... 6 А и напряжения 0,1 ... 60 В, дополнительные функции: цифровая индикация, возможность последовательного и параллельного подключения нескольких источников, питание 220 В, габариты 295x138x165 мм, масса 3,6 кг.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА ATH-1161:

- 3-х разрядный цифровой дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Возможность последовательного и параллельного подключения;
- Установка ограничения по току;
- Возможно подключение нескольких блоков последовательно для увеличения выходного напряжения;
- Возможно подключение нескольких блоков параллельно для увеличения выходного тока;
- Возможность заземления выходных гнезд.

Характеристики Aktakom ATH-1161

Параметр	Значения
Количество каналов	1
Выходные параметры	0,1 ... 60 В / 0 ... 6 А
Погрешность установки	0,5%
Шаг регулировки выходного напряжения	0,5 мВ, тока 3 мА
Питание	220 В
Масса	3,6 кг
Габариты	295x138x165 мм

Комплектация Aktakom ATH-1161

№	Наименование	Количество
1.	Импульсный источник постоянного тока АТН	1
2.	Соединительные провода с зажимами	1
3.	Кабель питания	1
4.	Перемычка	1
5.	Предохранитель (в держателе предохранителя)	1
6.	Руководство по эксплуатации	1

