

Описание Актаком AWG-4125

Универсальный генератор стандартных и специальных форм сигналов. 2 канала. Полоса - 1мкГц...25 МГц (синус). Макс. дискретизация 130 Мвыб/сек. Разрешение по вертикали: 14 бит. Макс. количество точек - 8 К. Формы выходного сигнала: синус, меандр, пила, импульсный, белый шум, экспонента нарастание/спад, sin (x)/x, DC, произвольная форма. Цветной графический ЖК-дисплей с поддержкой формы. Интерфейс USB-host, USB-device.

Гарантийный срок: 14 месяцев

Характеристики Актаком AWG-4125

| Технические характеристики Актаком AWG-4125 | |
|---|-------------|
| Вес кг | 3.2 |
| Размеры мм | 235x110x295 |

Комплектация Актаком AWG-4125

| 1. | Генератор |
|----|-----------------------------|
| 2. | Кабель питания |
| 3. | Руководство по эксплуатации |

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83