



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

7 (495) 258-80-83
ник (800 МГц) RP7080

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: RP7080



Описание Активный пробник (800 МГц) RP7080

Пробник активный RP7080 полоса пропускания 0.8 ГГц, аттенюатор: x10, время нарастания <465 пс, входная емкость: <1 пФ. Совместим с цифровыми осциллографами RIGOL серий DS6000, MSO4000, DS4000.

Характеристики Активный пробник (800 МГц) RP7080

	RIGOL RP7080
Аттенюатор	x10
Полоса пропускания (3dB)	0...0.8 ГГц
Время нарастания	<465 пс
Максимальное входное напряжение	30 В (размах) CAT I
Входное сопротивление (макс.)	50 кОм±2%
Входная емкость	<1 пФ
Диапазон смещения	±12 В
Длина кабеля	1.4 м
Вес	147 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83