



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (ПИТАНИЯ)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43361801



Напряжение _____

Ток _____

Мощность _____

Напряжение, В _____

Ток, А _____

Мощность, Вт _____

Количество каналов _____

Количество регулируемых каналов _____

Режим стабилизации тока и напряжения _____

Защита от КЗ _____

ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ APS-3618:

Импульсный источник питания постоянного тока высокой мощности.

- Два 3-х разрядных LED дисплей
- Раздельное отображение тока и напряжения
- Возможность точной подстройки напряжения
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Режимы стабилизации тока и напряжения
- Компенсация падения напряжения на проводах
- Вентилятор с интеллектуальным управлением

Характеристики APS-3618

Параметр	Значение	
Количество каналов	1	
Постоянное напряжение	0...60 В	
Постоянный ток	0...18 А	
Максимальная мощность	1080 Вт	
Погрешность установки выходного напряжения и тока	±(0,5%+2 е.м.р.)	
Шум + пульсации	по напряжению	<10 мВскз
	по току	<10 мАскз
Напряжение питания	220~240 В±10%	
Габаритные размеры	210 x 163 x 430 мм	

Комплектация APS-3618

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Набор проводов	1

