



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 299763



На
То
Мо
На
В
То
Мо
Вт
Ко
ка
Ко
ка
Пу
на
Пи

НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-2235:

Аналоговый источник питания с цифровой индикацией ATH-2235, предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

Двухканальный аналоговый источник питания ATH-2235: выходное напряжение 0 ... 30 В x 2, выходной ток 0 ... 5 А x 2, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и напряжения, габаритные размеры 260x160x340 мм, масса 11 кг.

ОСОБЕННОСТИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ATH-2235:

- 3-х разрядный LED дисплей;
- Защита от короткого замыкания;
- Режим стабилизации тока и напряжения.

Характеристики ATH-2235

Параметр	Значения
Количество каналов	2
Выходное напряжение	0 ... 30 В x 2
Выходной ток	0 ... 5 А x 2
Погрешность установки выходного напряжения	0,2% Ууст + 2 емр
Погрешность установки выходного тока	1% Iуст + 2 емр
Пulsация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	0,5 мВ
Питание	110 В/220 В
Масса	11 кг
Габаритные размеры	260x160x340 мм

Комплектация ATH-2235

№	Наименование	Количество
1.	Двухканальный аналоговый источник питания ATH-2235	1

