



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

СЕРИЯ DT-3352

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 480427



Ди
за)

Пе
U

По
U

Пе
I

По
I

То
по

То
пе|

На

Ва

Из
со|

Из
RN

НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ DT-3352:

Модель DT-3352 профессиональные токовые клещи с функциями мультиметра и измерителя мощности. В приборе реализована функция измерения среднеквадратичного значения - TrueRMS, к особенностям модели относится также возможность измерения пусковых токов двигателей, приборов освещения.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ DT-3352:

- Защита от перегрузок EN 610101-1 CATIV 600V, CATIII 1000V;
- Двойной пластиковый корпус;
- Подсветка дисплея;
- Измеряемый ток: переменный/постоянный;
- Измерение среднеквадратичных значений True RMS;
- Измерение мощности;
- Графическая шкала;
- Дiodный тест, прозвонка цепей;
- Удержание показаний DATA HOLD;
- Определение максимальных и минимальных значений MAX/MIN;
- Захват пиковых значений PEAK;
- Пусковой ток;
- Установка нуля ZERO;
- Автовывключение;
- Индикация разряда батареи;
- Раскрытие охвата 55 мм;
- Бесконтактный детектор напряжения.

Характеристики DT-3352

Функция	Пределы	Погрешность
Постоянный ток	1500 А	±(2,0 % ±10 е.м.р.)
Переменный ток	1500 А	± (2,8 % ±10 е.м.р.)
Мощность AC кВт/кВА (AC TRMS 0-600 В, 0-1500 А, 50/60 Гц)	900,0 кВт	± (3,0 % ± 2 е.м.р.)
Мощность DC кВт/кВА (DC 0-600 В, 0-1500 А)	900,0 кВт	± (2,5 % ± 4 е.м.р.)
Коэффициент мощности	0,3-1	±(2,5 % ± 4 е.м.р.)
Постоянное напряжение	1000,0 В	± (0,1 % ± 5е.м.р.)
Переменное напряжение	750,0 В	0,5 % ± 5 е.м.р.)
Сопротивление	40,000 МОм	0,5 % ± 4 е.м.р.)

Температура	1000 °С	1,0 % ±1 °С
Емкость	40,00 мФ	2,5 % ±5 е.м.р
Коэффициент заполнения	10,0 до 95,0 %	±1,0%
Частота	40 МГц	±0,3%
Пусковой ток	1500 А	±2,5%
Размеры	294 x 105 x 47 мм	
Вес	536 г	

Комплектация DT-3352

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные DT-3352	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Руководство пользователя	1
4.	Кейс	1
5.	Термопара К-типа	1
6.	Элемент питания 9 В типа Крона.	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83