



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

7 GN63 13 U ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛЮСОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 3 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ

Артикул: 7GN6313U



Описание Lovato 7 GN63 13 U

Характеристики Lovato 7 GN63 13 U

Исполнение	Для двигателей, с установкой на переднюю панель
Размеры передней панели	65 x 65 мм
Тип переключателя и схема переключения	Переключатель полярности с 4-элементами, схема 13
Количество положений	3
Максимальная мощность двигателя (AC23A, 380 ~ 440VAC)	30 кВт
Номинальный тепловой ток Ith	63 А
Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)	63 А
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы M5
Степень защиты передней панели	IP40 или IP65 с опциональной фронтальной панелью
Степень защиты контактов	IP00
Механическая износостойкость	5x10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,465 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83