



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GX32 11 P ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 3 ПОЛОЖЕНИЯ В КОРПУСЕ

Артикул: GX3211P



Описание Lovato GX32 11 P

Характеристики Lovato GX32 11 P

Исполнение	Для двигателей, в корпусе, с рукояткой
Размеры корпуса	110 x 110 мм
Количество полюсов и схема переключения	Трехполюсный реверсивный, схема 11
Количество положений	3
Максимальная мощность двигателя (AC23A, 380 ~ 440VAC)	15 кВт
Номинальный тепловой ток I _{th}	32 А
Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A)	32 А
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы M4
Тип кабельного ввода	4 x PG21
Степень защиты	IP65
Механическая износостойкость	5x10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,695 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83