



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GX40 53 U ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 3 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ

Артикул: GX4053U



Описание Lovato GX40 53 U

Характеристики Lovato GX40 53 U

Исполнение	Для установки на переднюю панель
Размеры передней панели	65 x 65 мм
Количество полюсов	3
Количество положений	3
Количество элементов и схема переключения	3 элемента, схема 53
Номинальный тепловой ток Ith	40 А
Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)	40 А
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы М4
Степень защиты передней панели	IP65
Степень защиты контактов	IP20
Механическая износостойкость	5x10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,402 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83