



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (495) 258-11-11 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 135-71-11 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: Ленинский проспект, дом 10, стр. 1 РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 ЧАСОВ: 25.12.2017

40 КВ

Т 99/1 — прибор для испытания постоянным напряжением до 40 кВ

Вы



НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 40 КВ Т 99/1

Испытательный прибор высокого напряжения **Т 99/1** - это переносной прибор, который вырабатывает постоянное напряжение величиной до 40 кВ.

Испытательный прибор **Т 99/1** применяется для:

- испытания на электрическую прочность кабелей, кабельных гарнитур, приборов и монтажа до максимального напряжения 40 кВ
- локализации высокоомных и плавающих неисправностей кабелей по методу затухания в комбинации с рефлектометром в сетях среднего и низкого напряжения
- перемещения высокоомных и плавающих дефектов кабеля в низкоомную область (прожиг).

Надежная защита от прикосновения ко всем частям прибора, находящимся под высоким напряжением и автоматическая разрядка испытываемого объекта после отключения, или пропадания рабочего напряжения обеспечивают максимальную защиту обслуживающего персонала. Вследствие того, что прибор устойчив к коротким замыканиям и благодаря относительно высокому выходному току прибор **Т 99/1** может также применяться для определения мест неисправностей в кабелях.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 40 КВ Т 99/1

- Малый вес (каскад высокого напряжения изолирован газом SF₆);
- Напряжение непрерывно регулируется до 40 кВ;
- Измерение тока в трех диапазонах: 200 мА, 2 мА, 20 мА;
- 12 В батарея и 230 В питание от сети;
- Встроенное разрядное устройство и автоматическая разрядка при отключении прибора, пропадании рабочего напряжения или при нажатии кнопки разрядки;
- Встроенный таймер с установкой 0 - 60 мин;
- Регулируемое выходное напряжение;
- Отключение при перегрузке по току.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Т 99/1

№	Наименование	Количество
1	Испытательный прибор Т 99/1 40 кВ DC	1
2	Подводка к сети 2.5 м 0336	1
3	Заземляющий провод 2.5 м 0313	1
4	Зажим заземления 0403	1
5	ВВ соединительный провод 3 м К 705	1
6	Контактные зажимы L 909	1
7	Документация	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Т 99/1

(Поставляется за отдельную плату)

№	Наименование
1	Защитное сопротивление Н 807 для U> 20 кВ

№	Наименование
2	Соединительный провод к батарее 10 м L 501
3	Сумка для принадлежностей 0890

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83